


**Practico !**



Sistema de cierre corredera que permite un rápido acceso al mecanismo



Zona amplia para el paso de los cables



**ficha técnica**

**función**

**Esta función permite encender y apagar la luz. Combinado con otro conmutador permite ejecutar esta acción desde dos puntos diferentes**

<b>proveedor</b>	Dohmio - grupo HBF
<b>fabricante</b>	grupo HBF
<b>marca</b>	OROK

<b>Descriptivo</b>	INTERRUPTOR / CONMUTADOR
<b>referencia</b>	131.900
<b>ean 13</b>	3.545.411.319.008
<b>condicionamiento</b>	10

<b>Tipo de pose</b>	Superficie
<b>55</b>	IP55 Alta protección contra el polvo y el agua

<b>Amperios</b>	10A
<b>Tensión que soporta</b>	230 V
<b>Conexión del cable al mecanismo</b>	automático
<b>Grosor del cable necesario</b>	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>


<b>dimensiones :</b>	
<b>Ancho x Fondo x Alto</b>	6 x 7,5 x 5,7 cm
<b>Peso Unidad ( Kg )</b>	0,111 Kg

<b>Protección infantil (Sí/No)</b>	NO
------------------------------------	----

**Practico !**



Sistema de cierre corredero que permite un rápido acceso al mecanismo



Zona amplia para el paso de los cables



**ficha técnica**

**función**

**Esta función doble permite encender y apagar la luz. Combinado con otro conmutador permite ejecutar esta acción desde dos puntos diferentes**

<b>proveedor</b>	Dohmio - grupo HBF
<b>fabricante</b>	grupo HBF
<b>marca</b>	OROK

<b>Descriptivo</b>	INTERRUPTOR / CONMUTADOR DOBLE
<b>referencia</b>	131.902
<b>ean 13</b>	3.545.411.319.022
<b>condicionamiento</b>	10

<b>Tipo de pose</b>	Superficie
<b>55</b>	IP55 Alta protección contra el polvo y el agua

<b>Amperios</b>	10A
<b>Tensión que soporta</b>	230 V
<b>Conexión del cable al mecanismo</b>	automático
<b>Grosor del cable necesario</b>	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>


<b>dimensiones :</b>	
<b>Ancho x Fondo x Alto</b>	6 x 7,5 x 5,7cm
<b>Peso Unidad ( Kg )</b>	0,121 Kg

<b>Protección infantil (Sí/No)</b>	NO
------------------------------------	----

**Practico !**



Sistema de cierre corredero que permite un rápido acceso al mecanismo



Zona amplia para el paso de los cables



**ficha técnica**

**función**

**Esta función permite encender y apagar la luz, con una luz testigo**

<b>proveedor</b>	Dohmio - grupo HBF
<b>fabricante</b>	grupo HBF
<b>marca</b>	OROK

<b>Descriptivo</b>	CONMUTADOR CON LUZ
<b>referencia</b>	131.903
<b>ean 13</b>	3.545.411.319.039
<b>condicionamiento</b>	10

<b>Tipo de pose</b>	Superficie
<b>55</b>	IP55 Alta protección contra el polvo y el agua

<b>Amperios</b>	10A
<b>Tensión que soporta</b>	230 V
<b>Conexión del cable al mecanismo</b>	automático/Tornillos
<b>Grosor del cable necesario</b>	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>


<b>dimensiones :</b>	
<b>Ancho x Fondo x Alto</b>	6 x 7,5 x 5,7cm
<b>Peso Unidad ( Kg )</b>	0,115 Kg

<b>Protección infantil (Sí/No)</b>	NO
------------------------------------	----

**Practico !**



Sistema de cierre corredero que permite un rápido acceso al mecanismo



Zona amplia para el paso de los cables



**ficha técnica**

**función**

**Esta función permite encender y apagar la luz o timbre**

<b>proveedor</b>	Dohmio - grupo HBF
<b>fabricante</b>	grupo HBF
<b>marca</b>	OROK

<b>Descriptivo</b>	PULSADOR
<b>referencia</b>	131.904
<b>ean 13</b>	3.545.411.319.046
<b>condicionamiento</b>	10

<b>Tipo de pose</b>	Superficie
<b>55</b>	IP55 Alta protección contra el polvo y el agua

<b>Amperios</b>	10A
<b>Tensión que soporta</b>	230 V
<b>Conexión del cable al mecanismo</b>	automático
<b>Grosor del cable necesario</b>	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>


<b>dimensiones :</b>	
<b>Ancho x Fondo x Alto</b>	6 x 7,5 x 5,7cm
<b>Peso Unidad ( Kg )</b>	0,111 Kg

<b>Protección infantil (Sí/No)</b>	NO
------------------------------------	----

**Practico !**



Sistema de cierre corredero que permite un rápido acceso al mecanismo



Zona amplia para el paso de los cables



**ficha técnica**

**función**

**Esta función permite encender y apagar la luz o timbre**

<b>proveedor</b>	Dohmio - grupo HBF
<b>fabricante</b>	grupo HBF
<b>marca</b>	OROK

<b>Descriptivo</b>	PULSADOR CON LUZ
<b>referencia</b>	131.905
<b>ean 13</b>	3.545.411.319.053
<b>condicionamiento</b>	10

<b>Tipo de pose</b>	Superficie
<b>55</b>	IP55 Alta protección contra el polvo y el agua

<b>Amperios</b>	10A
<b>Tensión que soporta</b>	230 V
<b>Conexión del cable al mecanismo</b>	automático
<b>Grosor del cable necesario</b>	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>


<b>dimensiones :</b>	
<b>Ancho x Fondo x Alto</b>	6 x 7,5 x 5,7cm
<b>Peso Unidad ( Kg )</b>	0,115 Kg

<b>Protección infantil (Sí/No)</b>	NO
------------------------------------	----

**Practico !**



Sistema de cierre corredero que permite un rápido acceso al mecanismo



Zona amplia para el paso de los cables



**ficha técnica**

**función**

**Esta función permite enchufar aparatos eléctricos con toma de tierra de hasta 16 amperios**

<b>proveedor</b>	Dohmio - grupo HBF
<b>fabricante</b>	grupo HBF
<b>marca</b>	OROK

<b>Descriptivo</b>	PULSADOR CON LUZ
<b>referencia</b>	131.910
<b>ean 13</b>	3.545.411.319.107
<b>condicionamiento</b>	10

<b>Tipo de pose</b>	Superficie
<b>55</b>	IP55 Alta protección contra el polvo y el agua

<b>Amperios</b>	16A
<b>Tensión que soporta</b>	230 V
<b>Conexión del cable al mecanismo</b>	automático
<b>Grosor del cable necesario</b>	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>

<b>dimensiones :</b>	
<b>Ancho x Fondo x Alto</b>	6 x 7,5 x 5,7cm
<b>Peso Unidad ( Kg )</b>	0,113 Kg

<b>Protección infantil (Sí/No)</b>	sí
------------------------------------	----

# OROK

## Estanqueidad reforzada para entornos difíciles

CE  Estanqueidad **IP55**

### Superficie



### Protección reforzada frente a la intemperie

Caja robusta, resistente a los impactos y los cambios de temperatura.

### Fácil instalación

Pasacables diseñados para facilitar la inserción de tubos IRL de  $\varnothing 16$  y  $\varnothing 20$  mm. Cableado mediante terminales automáticos \*

### Cableado sencillo

Motor sobreelevado que facilita el paso y la conexión de los cables.

#### controle su iluminación



Conmutador \*

Pulsador \*

Conmutador con piloto \*

Conmutador doble \*

#### Practico !



Sistema de cierre corredero que permite un rápido acceso al mecanismo

#### Conecte sus aparatos



Toma de 2P+T \*




Toma dobles 2P+T \*

#### Solución mixta



Mixto Conmutador + Toma de 2P+T \*



Zona amplia para el paso de los cables

CONSEJO DEL EXPERTO!



Ideal para condiciones extremas



Ref: 384 215